

## **INSTELLEN ENCRYPTIE / Setting Encryption**

1. Start de "Configuration WLAN AP Utility

*1. Run the "Configuration WLAN AP Utility"*

2. Klik op 'AP' in het menu, en vervolgens op 'Scan'

Er wordt gescant naar de AP. Deze zal verschijnen in de lijst.

*2. Click 'AP' in the 'Menu' and the 'Scan'*

*The utility is scanning for the AP, which will appear in the list.*

3. Dubbelklik op de AP die in de lijst is verschenen

*3. Doubleclick on the AP which appears in the list.*

4. Uw webbrouwer wordt opgestart en u krijgt een aanmeld scherm voor u.

*4. The Webbrowser is start up automatically, a logon screen of the AP appears.*

5. Inloggen met: User: **default** / Password: **WLAN\_AP**

*5. Login with: User: default / Password: WLAN\_AP (If it has not changed)*

6. klik op: 'AP Control MIB, vervolgens op 'Configure Encryption'

*6. Click 'AP Control MIB', and then 'Configure Encryption'*

7. Selecteer bij WEP: 64 bit of 128 bit

- Geef bij Passphrase een code in: bijv; Test001

- Key ID is niet vanm toepassing

- Klik op 'Apply', er verschijnen in de onderste vensters allemaal codes.

- Klik op Close.

- Log uit.

*7. Select by WEP: 64 bit or 128 bit*

*- Fill out a code by Passphrase: for exam. Test001*

*- Key ID may be ignored*

*- Click 'Apply', the fields below are automatically filled with codes.*

*- Click Close*

*- Logout.*

### **Op de Client/ At the Client:**

1. Klik op het icoon van de Utility rechtsonderin.

*1. Click on the Utility Icon in the system tray*

2. Klik op het 'Configuration TAB'

*3. Click on 'Configuration Tab'*

4. Selecteer: 64 of 128 bit encryptie.

*4. Select: 64 or 128 bit encryption*

5. Klik op tabblad 'Encryption', vul in bij Passphrase: <hetzelfde als bij de AP is ingevuld> in voorbeeld Test001
- 5 *Click on 'Encryption tab', fill in the same code you have entered by the passphrase of the AP*
  
6. Deafault key blijft gewoon '1'
6. *Default key: '1'*
  
7. Klik "Generate"
7. *Click 'Generate'*
  
8. Klik Write
8. *Click 'Write'*
  
9. Klik OK
9. *Click OK*

De indicator voor de verbinding moet weer groen gaan branden. Encryptie is ingesteld.  
*The indicator of the connection turn to green again. Encryption settings are done.*