

INSTELLEN ENCRYPTIE / Setting Encryption

1. Start de "Configuration WLAN AP Utility

1. Run the "Configuration WLAN AP Utility"

2. Klik op 'AP' in het menu, en vervolgens op 'Scan'

Er wordt gescant naar de AP. Deze zal verschijnen in de lijst.

2. Click 'AP' in the 'Menu' and the 'Scan'

The utility is scanning for the AP, which will appear in the list.

3. Dubbelklik op de AP die in de lijst is verschenen

3. Doubleclick on the AP which appears in the list.

4. Uw webbrouwer wordt opgestart en u krijgt een aanmeld scherm voor u.

4. The Webbrowser is start up automatically, a logon screen of the AP appears.

5. Inloggen met: User: **default** / Password: **WLAN_AP**

5. Login with: User: default / Password: WLAN_AP (If it has not changed)

6. klik op: 'AP Control MIB, vervolgens op 'Configure Encryption'

6. Click 'AP Control MIB', and then 'Configure Encryption'

7. Selecteer bij WEP: 64 bit of 128 bit

- Geef bij Passphrase een code in: bijv; Test001

- Key ID is niet vanm toepassing

- Klik op 'Apply', er verschijnen in de onderste vensters allemaal codes.

- Klik op Close.

- Log uit.

7. Select by WEP: 64 bit or 128 bit

- Fill out a code by Passphrase: for exam. Test001

- Key ID may be ignored

- Click 'Apply', the fields below are automatically filled with codes.

- Click Close

- Logout.

Op de Client/ At the Client:

1. Klik op het icoon van de Utility rechtsonderin.

1. Click on the Utility Icon in the system tray

2. Klik op het 'Configuration TAB'

3. Click on 'Configuration Tab'

4. Selecteer: 64 of 128 bit encryptie.

4. Select: 64 or 128 bit encryption

5. Klik op tabblad 'Encryption', vul in bij Passphrase: <hetzelfde als bij de AP is ingevuld> in voorbeeld Test001
- 5 *Click on 'Encryption tab', fill in the same code you have entered by the passphrase of the AP*

6. Deafault key blijft gewoon '1'
6. *Default key: '1'*

7. Klik "Generate"
7. *Click 'Generate'*

8. Klik Write
8. *Click 'Write'*

9. Klik OK
9. *Click OK*

De indicator voor de verbinding moet weer groen gaan branden. Encryptie is ingesteld.
The indicator of the connection turn to green again. Encryption settings are done.