

Firmware update instructies voor de Conceptronic C54BRS4A Version 1.0 en 2.0 Firmware versie 2.00

Let op: Deze firmware upgrade is geschikt voor zowel de C54BRS4A Version 1.0 en 2.0.

1. Log in op de C54BRS4A. De standaardwaarden zijn:

IP-adres	: http://192.168.0.1
User name	: admin
Password	: admin

2. Wijs 'Tools' aan in de menubalk bovenaan en klik op 'Firmware' in het menu dat getoond wordt.
3. Klik op de 'Browse' knop om het firmware bestand te selecteren. Wanneer deze geselecteerd is, wordt deze in het 'File path' veld weergegeven.

Firmware bestand : C54BRS4A_V1_V2_FW_UPD_v2.00.bin

4. Klik op 'Apply'. Bevestig de melding die getoond wordt door op 'OK' te klikken.
5. De upgrade wordt uitgevoerd.
6. Wanneer het upgrade proces voltooid is, zal de C54BRS4A automatisch opnieuw opstarten.
7. Het herstellen van de instellingen naar fabriekswaarden is nodig om ervoor te zorgen dat de firmware volledig functioneel wordt:

Let op: Wanneer de fabriekswaarden hersteld worden, gaan alle gemaakte instellingen verloren. Zodoende dient de C54BRS4A achteraf opnieuw geconfigureerd te worden.

- Log in op de C54BRS4A zoals beschreven bij punt 1.
 - Wijs 'Tools' aan in de menubalk bovenaan en klik op 'System' in het menu dat getoond wordt.
 - Klik op 'Reset'. Bevestig de melding die wordt getoond door op 'OK' te klikken.
8. De C54BRS4A is nu volledig geüpdatet en klaar voor gebruik. Vergeet niet uw C54BRS4A (indien nodig) opnieuw te configureren voordat u hem in gebruik neemt.

Let op: Het is aan te raden om geen configuratiebestanden te laden die gemaakt zijn met voorgaande firmware versies. Dit kan namelijk resulteren in een onstabiel werkende C54BRS4A.

Conceptronic C54BRS4A Release Notes Firmware versie 2.00

V2.00

- Toegevoegd:
 - Ondersteuning voor zowel Version 1.0 als 2.0 van de C54BRS4A.
-

V1.03

- Opgelost:
 - DDNS zal alleen geüpdatet worden wanneer het WAN DHCP IP-adres veranderd. Geen DDNS update tijdens DHCP update, dit voorkomt mogelijke “misbruik” meldingen van de DDNS server, vanwege teveel updates van de DDNS status.
-

V1.02

- Toegevoegd:
 - Optie om NTP Server [0-3].conceptronic.pool.ntp.org te selecteren via een keuzemenu. De standaard NTP Server is 2.conceptronic.pool.ntp.org.
 - Opgelost:
 - Kernel probleem: sw_tcpip crasht.
 - Maximum lengte van gebruikersnaam en wachtwoord voor PPPoE. Dit is nu 255 karakters.
 - DHCP release en renew problemen.
 - Notatie van draadloos kanaal is veranderd van MHz naar GHz.
-

V1.01

- Toegevoegd:
 - Wake-on-LAN (WoL) ondersteuning.
 - Opgelost:
 - UPnP beveiligingsprobleem.
 - Maximum lengte van gebruikersnaam en wachtwoord voor PPPoE. Dit is nu 64 karakters.
-

V1.00

- Initiële uitgave.
-