

Firmware update instructies voor de Conceptronic C300BRS4 Versie 2.0 firmware versie 2.02

1. Log in op de C300BRS4 Versie 2.0. De standaardwaarden zijn:

IP-adres : <http://192.168.0.1>
User name : admin
Password : admin

2. Wijs 'Tools' aan in de menubalk bovenaan en klik op 'Firmware' in het menu dat getoond wordt.
3. Klik op de 'Browse' knop om het firmware bestand te selecteren. Wanneer deze geselecteerd is, wordt deze in het 'File path' veld weergegeven.

Firmware bestand : C300BRS4_V2_FW_UPD_v2.02.bin

4. Klik op 'Apply'. Bevestig de melding die getoond wordt door op 'OK' te klikken.
5. De upgrade procedure wordt uitgevoerd.
6. Wanneer de upgrade procedure voltooid is, zal de C300BRS4 Versie 2.0 automatisch opnieuw opstarten.
7. Het herstellen van de instellingen naar fabriekswaarden is nodig om ervoor te zorgen dat de firmware volledig functioneel wordt:

Let op: Wanneer de fabriekswaarden hersteld worden, gaan alle gemaakte instellingen verloren. Zodoende dient de C300BRS4 Versie 2.0 achteraf opnieuw geconfigureerd te worden.

- Log in op de C300BRS4 Versie 2.0 zoals beschreven bij punt 1.
 - Wijs 'Tools' aan in de menubalk bovenaan en klik op 'System' in het menu dat getoond wordt.
 - Klik op 'Reset'. Bevestig de melding die wordt getoond door op 'OK' te klikken.
8. De C300BRS4 Versie 2.0 is nu volledig geüpdatet en klaar voor gebruik. Vergeet niet uw C54BRS4A (indien nodig) opnieuw te configureren voordat u hem in gebruik neemt.

Let op: Het is aan te raden om geen configuratiebestanden te laden die gemaakt zijn met voorgaande firmware versies. Dit kan namelijk resulteren in een onstabiel werkende C300BRS4 Versie 2.0.

Conceptronic C300BRS4 Versie 2.0 Release Notes Firmware versie 2.02

V2.02

- Veranderd:
 - Intern draadloos stuurprogramma verbeterd.
 - DHCP gedrag. Wanneer WAN modus op DHCP staat en niet verbonden is, zet de DHCP server de lease tijd op 60 seconden.
 - Uitzendbaken interval waarde veranderd naar 25-1000.
 - Titel van webpagina veranderd naar "C300BRS4 v2.0 / v3.0".
 - UPnP naam gewijzigd naar "C300BRS4".
 - Omschrijving in wizard veranderd van "C300BRS4 v2.0" naar "C300BRS4".
-

V2.00

- Initiële uitgave.
-