

Firmware update instructies voor de Conceptronic CHD3NET

1. Log in op de CHD3NET. De standaard instellingen zijn :

IP-Adres : <http://169.254.0.1>

Hostnaam : <http://storage>

User name (gebruikersnaam) : admin

Password (wachtwoord) : admin

2. Druk op de optie '**Maintenance**'.
3. Klik op de '**Browse**' knop om het firmware bestand te selecteren. Als het bestand eenmaal geselecteerd is klikt u op '**Open**'. Het .bin bestand dat u heeft geselecteerd zal nu in het veld naast de '**Browse**' knop verschijnen.
4. Klik nu op de knop '**Upload**'. U zult dan een bevestigingsscherm krijgen.
Klik op de '**OK**' knop en het upgrade proces zal gestart worden.

Doe de CHD3NET niet uit tijdens de firmware upgrade en sluit ook niet de internet browser.

5. Nadat de firmware upgrade geslaagd is krijgt u wederom een bevestigingsscherm druk nogmaals op de '**OK**' knop.
6. De CHD3NET dient na de firmware upgrade herstart te worden. Klik op de '**Reboot**' knop waarna u een bevestigingsscherm krijgt. Druk op '**OK**' knop om de CHD3NET te herstarten en wacht tot de voortgangsbalk bij de 100% is.
7. De CHD3NET is nu volledig geüpdatet en gereed voor gebruik.

Conceptronic CHD3NET Release Notes Firmware versie 014

014 **10-11-2009**

Toegevoegd: Windows 7 ondersteuning

012 **02-05-2008**

Opgelost: Linux commando "mount.cifs" werkt.

011 **19-02-2008**

Opgelost: Het probleem dat de aanpas datum veranderd tijdens het kopiëren in Mac OS.

010 **25-12-2007**

Aangepast: Het aantal mogelijk gemounte schijven verhoogt van 2 naar 8 op de Mac OS 10.4.x.

Aangepast: Langere bestands namen worden ondersteund in plaats van DOS 8.3 korte bestands namen.

009

Initiële versie.