

Firmware update instructies voor de Conceptronic C100BRS4H Versie 2.0

1. Log in op de C100BRS4H. De standaard waardes zijn:

IP-adres	:	http://192.168.2.1
Password	:	<empty>
 2. Klik op 'Tools' in de linker menubalk.
 3. Klik op 'Firmware Upgrade' in de linker menubalk.
 4. Klik op de 'Browse' knop om het firmware bestand te selecteren. Zodra deze geselecteerd is, komt deze in het 'File path' veld te staan.

Firmware bestand	:	'C100BRS4H_V2_FW_UPD_v2.20.0001.bin'
------------------	---	--------------------------------------
 5. Klik op 'Apply'.
 6. De vraag 'Do you wish to continue with the upgrade process?' zal getoond worden. Accepteer deze door op 'OK' te klikken.
 7. Een waarschuwing wordt getoond dat het apparaat na de upgrade wellicht een minuut lang nergens op reageert. Accepteer dit door op 'OK' te klikken.
 8. Het upgrade proces wordt nu gestart.
 9. Wanneer het upgrade proces voltooid is, verschijnt de melding 'Your Broadband Router has successfully been upgraded'. Hierna zal de router terugkeren naar de login pagina.
 10. Controleer de firmware versie door stappen 1 tot 3 te volgen. De nieuwe versie zou '2.20.0001' moeten zijn.
 11. De C100BRS4H is nu volledig up-to-date en klaar voor gebruik.
-

Conceptronic C100BRSH Versie 2.0 Release Notes Firmware versie 2.20.0001

v2.20.0001

- Opgelost:
 - Bepaalde DHCP opties zorgen ervoor dat de router spontaan opnieuw blijft starten.

v2.19.001

- Toegevoegd:
 - 'Clone MAC address' ondersteuning onder de WAN 'Static IP' optie.

v2.18.001

- Opgelost:
 - Verbindingsproblemen (ook voor P2P programma's).

v2.16.001

- Toegevoegd:
 - Functie die voorkomt dat de ISP de WAN verbinding blokkeert in DHCP mode.
- Opgelost:
 - DMZ probleem wanneer het WAN IP-adres veranderd.

v2.15.001

- Opgelost:
 - NAT traversal probleem bij het ICMP protocol.

v2.14.001

- Opgelost:
 - Een lease time van minder dan 600 seconden zorgt ervoor dat de verbinding voor enkele milliseconden verbroken worden wanneer de WAN in DHCP client mode zit.