Conceptronic CFULLHDMAi Firmware Upgrade Instructies



A. Upgrade informatie

De meest recente firmware voor de Conceptronic CFULLHDMAi kan te allen tijde gedownload worden via de internet upgrade optie in het setup menu van de CFULLHDMAi. Om deze optie te kunnen gebruiken, dient uw CFULLHDMAi met het internet verbonden te zijn. Als dit niet het geval is, kunt u de USB upgrade optie gebruiken zoals hieronder beschreven.

Let op: *Via de internet upgrade optie is het enkel mogelijk om de meest recente firmware versie te downloaden. Als u een eerdere versie wilt of nodig heeft, dient u deze van de Conceptronic website (www.conceptronic.net/downloads) te downloaden en via de USB upgrade optie te upgraden.*

Let op: *Deze update is niet geschikt voor de Conceptronic CFULLHDMA. Indien u een Conceptronic CFULLHDMA heeft, dient u de daarvoor geschikte firmware te downloaden van de Conceptronic website (www.conceptronic.net/downloads).*

Copyright® 2009 Conceptronic – Alle rechten voorbehouden

B. Upgrade procedure

1. Kopieer het **“upgrade.bin”** bestand vanuit de juiste map naar de hoofdmap van een USB-stick.
2. Sluit de USB-stick aan op de CFULLHDMAi.
3. Zet de CFULLHDMAi aan met de rode aan/uit knop van de afstandsbediening.
4. Zodra het menu getoond wordt, drukt u op de **“SETUP”** knop van de afstandsbediening.
5. In het **“Instellingen - Hoofdmenu”**, kiest u voor **“Versie”** » **“Firmware Upgrade”** en **“USB Upgraden”**.
6. Als het firmwarebestand wordt gevonden, krijgt u de melding **“Beschikbare firmware gevonden: upgrade.bin”** en **“Nu Upgraden?”**. Selecteer **“Ja”** en druk op de **“OK”** knop van de afstandsbediening.
7. Volg de instructies op het scherm.
8. Zodra de firmware upgrade voltooid is, krijgt u de melding **“Upgrade voltooid. Wacht 10 seconden… Herstarten…”**.
9. Als de CFULLHDMAi opnieuw is opgestart en het menu getoond wordt, is hij klaar voor gebruik.

Copyright® 2009 Conceptronic – Alle rechten voorbehouden

C. Release notes

v1.17.43.xx **4 Augustus, 2009**

Opgelost:

- HWICS probleem.
- AVI/TS afspeel probleem.
- Sommige JPEG files crashen.
- Sommige MKV / TS file afspeel problemen.
- Shoutcast logo wordt niet gezien.

Verbeterd:

- Samba client prestatie.
- Photo thumbnail prestatie.
- Internet http stream (TERUG) commando gedrag.
- Youtube prestatie.

---

v1.17.22.xx **22 Juni, 2009**

Toegevoegd:

- HWICS link als “Conceptronic recommends” / “Hwics://firrmware.conceptronic.net/cfullhdma/prefchannel.xml”
- Ondersteuning van meerdere talen voor YouTube categorie.
- NL - Hardware Info TV HWICS link.
- Conceptronic recommends in iMedia.

Opgelost:

- Systeem hangt gedurende afspelen van videobestanden en pauzeert gedurende een paar minuten (kernel geheugen grootte aangepast).
- MPEG2 heeft geen geluid wanneer S/PDIF optie uit staat .
- Foto EXIF informatie is niet helemaal opgeschoond in slideshow mode.
- Foto thumbnail mode crasht soms.
- Tijdens het verwijderen van de netwerkkabel is een crash gedurende afspelen van een YouTube filmpje.
- Sommige MKV-bestanden stotteren en/of verliezen audio via DTS pass through.
- Hetzelfde nummer wordt continue herhaald wanneer Muziek Automatisch Spelen op ‘herhalen’ ingesteld is.

Verbeterd:

Copyright® 2009 Conceptronic – Alle rechten voorbehouden

- Netwerk share zoektijd is sneller bij verwisselen van netwerk.

Veranderd:

- Verwijderd: S/N weergave van versie pagina.

---

v1.17.06.10 7 mei, 2009

Toegevoegd:

- Extra IR codes voor speciale functies. (HEX codes: Rotate: 0×68, Page Up: 0×69, Page Down: 0×6A, Fast Forward: 0×6D, Rewind: 0×6C, BT: 0×63)
- TRP bestandsextensie voor MPEG2 video.

Opgelost:

- Statisch IP adres kan niet opgeslagen worden.
- Reset iMedia werkt niet zoals verwacht.
- Ruis in SHOUTcast logo.
- ISO en DVD/IFO kunnen niet afgespeeld worden via de laatste Conceptronic DMS software.
- Muziek 'repeat' mode crashed na het wijzigen van server of map.
- Inloggen op een Vista Samba share zonder wachtwoord.
- Sommige Youtube video's kunnen een crash veroorzaken.
- Sommige MKV bestanden kunnen niet vooruit gespoeld worden.
- Volume is in sommige situaties te laag.
- Sommige JPEG bestanden kunnen niet weergegeven via de DMS software (sinds v1.16.07).
- Sommige MPEG video bestanden kunnen het apparaat laten crashen.
- Apparaat kan crashen wanneer afbeeldingen in 'thumbnail' mode afgespeeld worden.
- Sommige DVD's reageren vreemd bij het gebruik van snel vooruit/achteruit spoelen.
- Extreme lipsync problemen met sommige MKV bestanden voorzien van DTS.
- Error 301 bij het afspelen van de volgende video via Youtube.
- Laadproblemen bij AC3 -> OGG vorbis met vastlopen tot gevolg.
- Snel vooruitspoelen bij DVD's op hoge snelheid werkt niet goed.

Verbeterd:

- Vertalingen (Kleine foutjes kunnen nog voorkomen).

Veranderd:

- Sommige SHOUTcast opties (Benodigd voor SHOUTcase certificering).
- Tekst in de GUI (sommige items worden nog vertaald).
- Gewijzigde indeling van het setup menu (volgorde aangepast).
- 1080p optie bij component output verwijderd (component kan tot 1080i).

Copyright® 2009 Conceptronic – Alle rechten voorbehouden

v1.16.06.10 3 april 2009

Toegevoegd:

- S/PDIF audio uitvoer selecter voor AAC, AC3 en WMA (Pro). Kies tussen PCM (stereo) of RAW (pass through, wordt niet geconverteerd). DTS wordt altijd in RAW modus doorgestuurd.
- Officieel Shoutcast logo (partnership pending).
- YouTube ondersteuning.
- Optie om iMedia te resetten naar de standaardwaardes.
- Ondersteuning voor M4V videobestand extensie.
- Wanneer EDID ingeschakeld is en HDMI gebruikt wordt, zal het apparaat automatisch de hoogst mogelijk uitvoer mode selecteren tijdens de eerste keer opstarten.

Opgelost:

- UPnP client liep vast wanneer een Sonos apparaat in het netwerk aanwezig was.
- UPnP client liep vast wanneer Nero Media Home server actief was in het netwerk.
- Sommige MP3-bestanden konden niet tot het einde afgespeeld worden.
- Verkeerde BitTorrent status.
- Sommige JPEG afbeelding bestanden konden het systeem laten vastlopen.
- 8-bit BMP afbeelding bestand zorgde ervoor dat het apparaat vast liep in Thumbnail mode.

Veranderd:

- Minimum volume is nu -54dB en maximum volume is nu 0dB om sommige problemen met ruis op te lossen. *Let op: Voorheen was volume niveau 16 0dB, nu is volume niveau 32 0dB. Indien u voorheen niveau 16 gebruikte, dient u nu niveau 32 te gebruiken om hetzelfde volume niveau te verkrijgen.*
- WPA-PSK optie is nu WPA-PSK/WPA2-PSK (AES wordt ondersteunt en wordt automatisch gedetecteerd).

---

v1.15.15.10 2 maart 2009

Opgelost:

- Probleem met het hervatten van TS bestanden.
- Probleem met de A-B modus bij TS bestanden.
- Probleem met het afspelen van TS/VC1 bestanden.
- Probleem met het bevriezen van de tijdsbalk bij sommige bestanden.
- MKV bestanden kunnen niet afgespeeld worden als het bestand 2 DTS en/of Vorbis geluidssporen heeft.
- Stotteringen in AC3 pass-through geluid via SPDIF wanneer gekozen is voor de "SPDIF/RAW" optie.
- Een AVI bestand kan het systeem laten crashen.
- Probleem met M3U bestanden met extra VLC tag EXTVLCOPT.
- Probleem met MP3 ID3 tags.
- Stotteringen in het AC3 geluid.
- Screen Saver probleem.
- Afspeelprobleem met 6 kanaals OGG bestanden.
- Loop-probleem met DVD ondertitels.

Copyright® 2009 Conceptronic – Alle rechten voorbehouden

- Systeem blokkeert als er een USB HDD aangesloten wordt.
- Automatische HDMI synchronisatie geeft geen geluid via HDMI bij het afspelen van sommige bestanden.
- MPEG2 en TS videobestanden kunnen geen ander geluidsspoor weergeven met de nieuwe SDK.
- Sommige DLNA fouten opgelost.
- Systeem blokkeert als de server plotseling verdwijnt bij het beginnen van het afspelen.
- Systeem blokkeert als de optie 'All Videos' op sommige NAS apparaten wordt gekozen.
- IP-adres probleem.
- Bewerk iMedia map (was niet mogelijk).
- ASX streams met meerdere streams konden niet gespeeld worden.

Toegevoegd:

- Shoutcast optie.
- JPEG exif informatie bij foto's.
- HDD en USB-flash informatie.
- ENTER knop om door de setup opties te navigeren.
- Sorteerfunctie voor andere UPnP servers.
- Auto-Sync optie (Standaard = uitgeschakeld).
- Media Info (druk 2x op 'DISPLAY' tijdens het afspelen om te tonen).

Verbeterd:

- Laadtijd probleem voor TS bestanden.
- Sigma Design SDK geüpgrade naar versie 2.8.4.1.
- Indeling van het Setup / Systeem Setup menu.

---

v1.12.04.10 1 december 2008

- Initiële firmware uitgave.

Copyright® 2009 Conceptronic – Alle rechten voorbehouden