

Firmware update instructies voor de CH3B2E

1. Koppel de CH3B2E doormiddels e-SATA of USB aan uw PC.
2. Open de Steel Vine applicatie, click op 'Edit' -> 'Specify Firmware'.
3. Een wachtwoord wordt gevraagd om verder te gaan, gebruik "admin" als wachtwoord.
4. Click op "Browse" en geef de locatie aan van de nieuwe firmware "Sil5744_11605.bin"
5. Click op "Install Firmware", de upgrade process zou beginnen.
6. Zodra de upgrade process compleet is zou een pop up verschijnen, kies "Shutdown Now".
7. De PC zou nu afsluiten, schakel de CH3B2E ook uit en weer in.
8. Start uw PC weer op.
9. De CH3B2E is nu volledig updated en klaar voor gebruik!

Conceptronic CH3B2E Release Notes

V1.1605

- Support voor 1,5 / 2TB hard drives.

V1.1516

Eerste release.