

## Instrucciones de actualización de Firmware para el CH3B2E de Conceptronic

---

1. Conecte el CH3B2E usando el cable eSATA o USB a su PC.
2. Abra la aplicación Steel Vine, y clique en 'Edit' -> 'Specify Firmware'.
3. Se requiere contraseña para continuar, use "admin" como contraseña.
4. Haga clic en "Buscar" (Browse) y especifique la localización del Nuevo firmware "Sil5744\_11605.bin".
5. Haga clic en "Install Firmware", la actualización comenzará.
6. Cuando el proceso de actualización se haya completado aparecerá un mensaje dando a escoger la opción de apagar ahora (Shutdown Now).
7. Su PC se apagará, por favor, apague el CH3B2E y enciéndalo de nuevo.
8. Encienda de Nuevo el PC.
9. Ahora el CH3B2E estará completamente actualizado y listo para su uso!

## Conceptronic CH3B2E Notas de actualización

---

### V1.1605

- Añadido soporte para discos de 1,5TB y 2TB.

---

### V1.1516

Versión inicial.