

Conceptronic CMEDHOST Firmware Upgrade Instructies
voor firmware versie: 1.57 / MP05HT081408A

A. Upgrade informatie

De Conceptronic CMEDHOST is uitgerust met een firmware upgradebare chip. Deze functie maakt het mogelijk om het apparaat te verbeteren en nieuwe mogelijkheden toe te voegen.

Let op: *Deze firmware upgrade voor de CMEDHOST kan slechts worden toegepast op apparaten met firmware versie 1.55B (MP05HT052908A) of hoger. Indien uw apparaat een lagere versie bevat, dient u eerst naar versie 1.55B te upgraden alvorens u deze upgrade kunt toepassen.*

B. Upgrade procedure

1. Kopieer de firmware bestanden naar een USB-stick of geheugenkaart

- 1.1 Als u de firmware upgrade van www.conceptronic.net heeft gedownload, dan heeft u een ZIP-bestand met daarin een map genaamd 'Firmware' en drie documentatie bestanden.
- 1.2 Sluit de USB-stick of geheugenkaart aan op uw computer.
- 1.3 Kopieer de 'Firmware' map inclusief alle inhoud naar de USB-stick of geheugenkaart.
- 1.4 Verwijder de USB-stick of geheugenkaart van uw computer met de optie 'Hardware Veilig Verwijderen'.
- 1.5 Ontkoppel de USB-stick of geheugenkaart van uw computer.

2. Firmware updaten

- 2.1 Sluit de CMEDHOST aan op een TV of monitor.
- 2.2 Zet de CMEDHOST aan met de afstandsbediening.
- 2.3 Sluit de USB-stick aan op de CMEDHOST of schuif de geheugenkaart in het juist geheugenkaartslot van de CMEDHOST.
- 2.4 Selecteer de 'Firmware' map door middel van de navigatieknoppen op de afstandsbediening. Een bevestigingsscherm zal getoond waarin gevraagd wordt of u de huidige firmware met een andere wilt vervangen. Kies voor 'Yes'. De upgrade procedure zal nu starten. Dit is zichtbaar in de linker boven hoek waar de termen 'ERASE' en 'WRITE' elkaar afwisselen.

Let op: De CMEDHOST mag tijdens het upgrade proces niet uitgeschakeld worden. Als dat wel gebeurt, zal het resulteren in een onbruikbaar product.

- 2.5 Zodra het upgrade proces voltooid is, zal het scherm op zwart gaan.

Let op: Het apparaat staat nog steeds aan. U dient hem handmatig uit te zetten met de 'POWER' knop op de afstandsbediening. U kunt het apparaat volledig uit zetten met de schakelaar op de achterkant.

- 2.6 Verwijder de USB-stick of geheugenkaart van het apparaat.

Let op: Doe dit niet wanneer het apparaat ingeschakeld is en het upgrade proces bezig is. Dit zal resulteren in een onbruikbaar product.

3. Firmware versie controleren.

- 3.1 Zorg ervoor dat de CMEDHOST op een TV of monitor is aangesloten.
- 3.2 Selecteer een willekeurige map met de navigatieknoppen op de afstandsbediening.
- 3.3 Druk op de '**FUNC**' knop op de afstandsbediening, selecteer '**PROPERTIES**' en druk op de '**Enter**' knop.
- 3.4 Druk nu vrij (5) maal achter elkaar op de '**Pauze**' knop (**II**).
- 3.5 Verlaat het huidige scherm door op de '**FUNC**' knop te drukken.
- 3.6 Wanneer de '**Fast Forward**' knop (**>>**) ingedrukt wordt, zal de huidige firmware versie getoond worden. Dit moet de volgende versie zijn: **VER 32-O MP05HT071108A-2L**.
- 3.7 Als de versie niet lang genoeg getoond wordt, kunt u nogmaals op de '**Fast Forward**' knop drukken.
- 3.8 Als de getoonde versie niet overeenkomt met de versie die bij punt 3.6 genoemd wordt, dient u de upgrade procedure opnieuw uit te voeren zoals beschreven in hoofdstuk B.

B. Release notes

1.57 / MP05HT081408A **14 augustus 2007**

Toegevoegd:

- Cyrillisch ondertitel ondersteuning.
-

1.56 / MP05HT071108A **11 juli 2008**

Opgelost:

- Afbeeldingen worden via de VGA uitgang met zwarte randen eromheen getoond.
-

1.55B / MP05HT052908A **29 mei 2008**

Toegevoegd:

- Mogelijkheid om video preview uit te schakelen.
Ga naar “Setup” » “Algemene instellingen” » “Preview” om het aan of uit te schakelen.
-

MP05HT060107B **1 juni 2007**

Opgelost:

- “Locked Device” foutmeldingen op sommige apparaten.
-

MP05HT070706A **7 juli 2006**

Opgelost:

- Equalizer instelling wordt niet bewaard.
 - Delen van de Duitse taal zijn niet correct.
 - Cursor gaat niet terug naar het bestand dat geselecteerd was voor het afspelen begon.
-

MP05HT060806A **8 juni 2006**

- Initiële uitgave.
-