

**Conceptronic 56PMi
Telepítési útmutató**

Köszönjük, hogy megvásárolta a Conceptronic 56PMi-t.

Ez a telepítési útmutató lépésről lépésre végigvezeti önt a Conceptronic 56PMi belső voice/fax/modem telepítésén, installálásán. Amennyiben önnek mégis kérdése lenne a telepítéssel, vagy az üzembe helyezéssel kérjük írjon nekünk a support@conceptronic.net címre. Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, kérjük a következő dolgokat mindenképpen írja bele levelébe:

- A probléma pontos meghatározása;
- A használt meghajtó program verziószáma (mindig ellenőrizze a Conceptronic honlapját, hogy a legfrissebb meghajtó programot használja-e);
- A notebook/PC típusa, amit használ;
- Az operációs rendszer, amit használ

További információkért kérjük keresse fel honlapunkat: www.conceptronic.net.

A telepítés menete néhol halványan eltérhet a leírtaktól, ez attól függ, Ön milyen Windows operációs rendszert használ.

Ez a leírás csak a minimális telepítési útmutatót tartalmaz. Bővebb útmutatásért nézze át a mellékelt CD lemezt.

1. A modemkártya beszerelése a számítógépbe

1.1 A modemkártya beszerelése a számítógépbe

1. Távolítsa el a számítógép borítását.
2. Helyezze be a kártyát egy szabad PCI bővítő helyre.
3. Zárja be a számítógépet.

1.2 A modem csatlakoztatása a telefonvezetékhez

1. Húzza ki a telefonzsinórt a falból, majd dugja be a modembe a „Phone” feliratnál.
2. A mellékelt telefonzsinórt dugja be a modembe a „Line” feliratnál.
3. A mellékelt telefonzsinór másik felét dugja be a falba.

MAGYAR

2. Szoftvertelepítés

2.1 Meghajtó telepítése Windows 98(SE) alatt

1. Indítsa el a Windows 98(SE)-t. A Windows ki fog rakni egy ablakot „PCI Communication Device” felirattal. Nyomjon „Next”-et.
2. Válassza: „Search for the best driver for your device (recommended)” majd „Next”.
3. Válassza: „Specify a location” majd klikkeljen: „Browse” hogy megkereshesse a meghajtó programot (D:\Drivers\win98, amennyiben D:\ az ön CD-ROM meghajtója). Nyomjon „Ok”-t.
4. A Windows megkeresi automatikusan a modemmeghajtót, majd nyomjon „Next”-et.
5. Válassza: „Finish” és ezzel a telepítés befejeződik.

2.2 Meghajtó telepítése Windows ME alatt

1. Indítsa el a Windows ME-t. A Windows ki fog rakni egy ablakot „New hardware found” felirattal. Nyomjon „Next”-et.
2. Válassza: „Search for suitable driver (recommended)”. Majd „Next”.
3. Válassza ki a D:\Drivers\Winme könyvtárat (feltételezve, hogy „D:\” az ön CD-ROM meghajtója). Nyomjon „Ok”-t.
4. A Windows ME telepíti a meghajtó programot. Klikkeljen a „Finish”-re a telepítés befejezéséhez.

2.3 Meghajtó telepítése Windows 2000 alatt

1. A Windows felismeri a modemet automatikusan. Helyezze be a CD meghajtójába a mellékelt CD-t, majd klikkeljen a „Next”-re.
2. Válassza: „Search for suitable driver (recommended)”. Majd „Next”.
3. Válassza: „Specify a location”, majd „Next”.
4. Írja be „D:\Driver\win2k” (feltételezve, hogy „D:\” az ön CD-ROM meghajtója). Nyomjon „Ok”-t.
5. A Windows megtalálja a meghajtó programot, nyomjon „Next”-et.
6. A Windows ki fog írni egy üzenetablakot: „Digital Signature not found”. Nyomjon „Yes”-t.
7. Nyomjon „Ok”-t.
8. Telepítés közben a Windows kérni fogja a meghajtó programot, gépelje be: „D:\Drivers\win2k” (feltételezve, hogy „D:\” az ön CD-ROM meghajtója). Nyomjon „Ok”-t.
9. Válassza: „Finish” és ezzel a telepítés befejeződik.

MAGYAR

2.4 Meghajtó telepítése Windows XP alatt

1. A Windows felismeri a modemet automatikusan „Generic SoftK56” modemként.
2. Helyezze be a mellékelt CD lemezt. Menjen: Start-> Run-> nyomjon 'Browse'-t
3. Menjen a 'D:\Drivers \Winxp' könyvtárba (feltételezve, hogy „D:\” az ön CD-ROM meghajtója). Válassza ki: 'HXFSetup'. Kiklikeljen az 'Open'-re.
4. Kiklikeljen az 'Ok'-ra